Anker SOLIX Backup Auto-Switch (63A, eenfasig)

Model AE120GZ0

Bron: https://www.ankersolix.com/nl/products/ae120gz0
Dit blad herhaalt alleen feiten van die productpagina.

De schakelaar gaat bij een stroomstoring automatisch over op batterijstroom.
Dat is noodstroom. Hij koppelt de woning eerst los van het openbare net.
Daarna neemt de Solarbank de stroom over. Is het net weer stabiel,
dan schakelt hij terug naar netstroom.

Alleen voor een 1-fase-aansluiting. Een driefasenaansluiting werkt niet.
Alleen compatibel met de Anker SOLIX Solarbank Max en de Solarbank Max AC.
Niet met de Solarbank 2, de Solarbank 3 Pro of de Solarbank 4 Pro.

Bij noodstroom moet de Solarbank vast aangesloten zijn. Een stekker mag dan niet.
Bij de Solarbank Max zit de AC-connector erbij.
Bij de Solarbank Max AC heb je de AC-connector apart nodig.
Een erkend installateur sluit de schakelaar aan, op een DIN-rail in de meterkast.
Het eenfasige 63A-model is 72 mm breed.

Anker noemt een omschakeling van 0 ms aan de belastingszijde
onder normale testomstandigheden. De echte omschakeling kan per apparaat verschillen.
Samen met de Solarbank Max of Max AC kan het systeem tot 5.000 W leveren.
Er zit een meter in. Voor noodstroom van het hele huis is dan geen losse slimme meter nodig.